

# BRAINY



## APPLICATION

1 ou 2 moteurs pour portails battants, coulissants en vis à vis, moteurs hydrauliques et portes en accordéons industrielles

## ALIMENTATION CENTRALE

230 Vac

## ALIMENTATION MOTEURS

230 Vac 600W + 600W

## PRINCIPALES FONCTIONS

Écran LCD intégré | Récepteur radio intégré 433,92 MHz  
 64 codes et 3 codages radio (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Code Fixe) | Borniers débroschables | Logique de fonctionnement automatique, semi-automatique et homme mort | Entrée encodeur pour détection d'obstacles | Entrées pour fins de course séparés pour chaque moteur | Entrées pour ouverture, fermeture, piétons, pas à pas, arrêt | Entrées séparées pour photocellule active en ouverture-fermeture et en fermeture | Entrée pour barre palpeuse N.F ou 8K2 | Sortie pour serrure électrique 230 Vac et 12 Vac/dc | Sorties utilisables comme témoin de signalisation de portail ouvert, éclairage de service, second canal radio ou test photocellules | Réglage automatique des paramètres de fonctionnement (pour moteurs avec encodeur) | Réglage électronique du couple séparé pour chaque moteur et des temps de fonctionnement | Ralentissements réglables | Possibilité de configuration des paramètres et de gestion des télécommandes avec système Advantouch | Nombre de manœuvres | Mot de passe d'accès et de programmation | Signal d'entretien



### DU.V96

Serrure électrique 12 Vac/dc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



### DU.V90

Serrure électrique 12 Vac/dc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Permet le déblocage intérieur/extérieur.



### DU.9990

Plaque auvent pour DU.V90.



### E.LOCK

Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée.



### E.LOCKSE

Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.



### BRAINY.P

Centrale BRAINY avec boutons poussoirs d'ouverture, fermeture et arrêt incorporées dans le tableau de commande.

